

Fernbedienung

AeoTec DSA 03202 W



Wichtige Hinweise

- Verwenden Sie die versteckten Knöpfe nur nach ausdrücklicher Aufforderung. Dies kann ansonsten zu unbeabsichtigten Einstellungen in Ihrem Netzwerk führen.
- Achten Sie vor der Inbetriebnahme darauf, dass der interne Akku aufgeladen ist. Der Akku wird über das beiliegende USB-Kabel geladen.
- Für detailliertere Informationen zum Gerät, beachten Sie bitte die Anleitung des Herstellers.

Funktion

Über die Fernbedienung können Geräte, Szenen oder Dienste gesteuert werden.



Ansicht An-/Ablernen

Gerät hinzufügen

1. Stellen Sie sicher, dass der Akku aufgeladen ist.
2. Loggen Sie sich im Portal ein.
3. Klicken sie auf **Smart Home – Geräte – Gerät hinzufügen**.
4. Wählen Sie die Kategorie **Fernbedienung** und danach die **DSA 03202W** aus.
5. Warten Sie, bis die Geräteerkennung aktiv ist.
6. Schieben Sie die Klappe der Fernbedienung auf und drücken Sie bei Aufforderung den dargestellten Knopf **einmal** („Learn“). Während des Hinzufügens blinken die roten und blauen LED. Bei Erfolg leuchten die roten und blauen LED jeweils für zwei Sekunden.
7. Eine Nachricht wird angezeigt, dass das Gerät eingerichtet wird und wenn dies erfolgreich war.
8. Bei einer Fehlermeldung beachten Sie die angezeigten Hinweise.

Nach dem Hinzufügen können Sie die vier Knöpfe in den Gerätedetails der Fernbedienung konfigurieren.

Gerät entfernen

1. Stellen Sie sicher, dass der Akku aufgeladen ist.
2. Loggen Sie sich im Portal ein.
3. Klicken Sie auf **Smart Home - Geräte**.
4. Suchen Sie in der Geräteliste die **Fernbedienung**, die Sie entfernen möchten.
5. Klicken Sie auf das „Gerät entfernen“- Symbol.
6. Warten Sie, bis die Geräteentfernung aktiv ist.
7. Schieben Sie die Klappe der Fernbedienung auf und drücken Sie bei Aufforderung den dargestellten Knopf einmal („Learn“).
8. Eine Nachricht wird angezeigt, dass das Gerät entfernt wird und wenn dies erfolgreich war.
9. Bei einer Fehlermeldung beachten Sie die angezeigten Hinweise.

Nach dem Entfernen können Sie das Gerät in einem anderen Z-Wave Netzwerk hinzufügen.

